

Tranzx			
Serie:	TranzX – E00 – display		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0000	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift displayet.
E0001	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V_SW)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift displayet.
E0002	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V_SW2)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift displayet.
E0003	Fejl i LCD-baggrundsbelysning, unormal	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayet.
E0004	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V)	E-cykel-system	Udskift displayet.
E0005	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V_SW)	E-cykel-system	Udskift displayet.
E0006	Registreret spændingsfejl i displayet (5 V_SW2)	E-cykel-system	Udskift displayet.
E0007	Display EEPROM læse-/skrivefejl	E-cykel-system	Udskift displayet.
E0008	Display LCD-drev IC defekt	E-cykel-system	Udskift displayet.
E0009	Belysningssensor er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayet.
Serie:	TranzX – E01 – styreenhed		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0100	Registreret spændingsfejl i styreenhed (5 V)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift styreenheden.
E0101	Registreret spændingsfejl i styreenhed (5 V_SW)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift styreenheden.
E0102	Registreret spændingsfejl i styreenhed (12V)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift styreenheden.
E0103	Fejl i belysningen udgangsspænding i styreenhed (6 V)	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift styreenheden.
E0104	Motorens styrekredsløb er defekt	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	1. Tjek motorkablet. 2. Styreenhed. 3. Motor.
E0105	Registreret spændingsfejl i styreenhed (5 V)	E-cykel-system	Udskift styreenheden.
E0106	Registreret spændingsfejl i styreenhed (5 V_SW)	E-cykel-system	Udskift styreenheden.
E0107	Registreret spændingsfejl i styreenhed (12V)	E-cykel-system	Udskift styreenheden.
E0108	Fejl i belysningen udgangsspænding i styreenhed (6 V)	E-cykel-system	Udskift styreenheden.
E0109	Registreringsfejl i skråningssensor	E-cykel-system	Udskift styreenheden.
E0110	Motor blokeret	E-cykel-system	1. Tjek motorkablet. 2. Styreenhed. 3. Motor.
Serie:	TranzX – E02 – AGT-system		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0200	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_SW1)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift AGT.
E0201	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_2)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift AGT.
E0202	Registreret spændingsfejl i AGT (15 V_1)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift AGT.

E0203	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_RE)	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift AGT.
E0204	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_SW1)	E-cykel-system	Udskift AGT.
E0205	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_2)	E-cykel-system	Udskift AGT.
E0206	Registreret spændingsfejl i AGT (15 V_1)	E-cykel-system	Udskift AGT.
E0207	Registreret spændingsfejl i AGT (5 V_RE)	E-cykel-system	Udskift AGT.
E0208	Registreringsfejl i startpunkt	E-cykel-system	Udskift AGT.
E0209	AGT-motordrevet er defekt	E-cykel-system	Udskift AGT.
Serie: TranzX – E03 – motorsystem			
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0300	Sensoren for krumtapakslens dødepunkt er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift motoren.
E0301	Krumtapakslens retningssensor er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift motoren.
E0302	Krumtapakslens omdrejningssensor er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift motoren.
E0303	Kædens omdrejningssensor er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift motoren.
E0304	Sensoren for krumtapakslens dødepunkt er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0305	Krumtapakslens omdrejningssensor er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0306	Kædens omdrejningssensor er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0307	Motorens temperatursensor er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0308	Motorens hall-sensor er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0309	Momentsensor er defekt	E-cykel-system	Udskift motoren.
Serie: TranzX – E04 – batterisystem			
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0400	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra styreenheden	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift batteriet.
E0401	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra styreenheden	E-cykel-system	Udskift batteriet.
E0402	Kommunikationsfejl I2C i batteriet	E-cykel-system	Udskift batteriet.
E0403	Batterispænding er uden for interval	E-cykel-system	Udskift batteriet.
Serie: TranzX – E05 – hjulsensorens hastighedssensor			
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0500	Fejl i hjulhastighedssensoren	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	Udskift hjulhastighedssensoren.
E0501	Fejl i hjulhastighedssensoren	E-cykel-system	Udskift hjulhastighedssensoren.
Serie: TranzX – E06 – displayets knapsystem			

Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0600	"+"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayets knapsæt.
E0601	"-"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayets knapsæt.
E0602	"S"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayets knapsæt.
E0603	"Strøm"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift displayets knapsæt.
Serie:	TranzX – E07 – AGT-knapsystem		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0700	"AT/MT"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift AGT knapsættet.
E0701	"Opskift"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift AGT knapsættet.
E0702	"Nedskift"-knappen er defekt	Logix-diagnoseprogram – manuel test	Udskift AGT knapsættet.
E0703	I2C-kommunikationsfejl	E-cykel-system	Udskift AGT knapsættet.
Serie:	TranzX – E08 – kommunikationssystem		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0800	Display MCU <> strøm MCU-kommunikationsfejl	E-cykel-system	1. Tjek styreenheden. 2. Displayets kabel.
E0801	Display MCU <> motor MCU-kommunikationsfejl	E-cykel-system	1. Tjek styreenheden. 2. Displayets kabel.
E0802	Display MCU <> AGT MCU-kommunikationsfejl	E-cykel-system	1. Tjek AGT. 2. AGT-kabel.
E0803	Display MCU <> moment MCU-kommunikationsfejl	E-cykel-system	Udskift motoren.
E0804	Display MCU <> All MCU-kommunikationsfejl	E-cykel-system	1. Tjek displayet. 2. Alle kabler.
Serie:	TranzX – E09 – belysningssystem		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E0900	Systemfejl i frontbelysning	Logix-diagnoseprogram – manuel test	1. Tjek frontbelysningen. 2. Belysningskabel.
E0901	Systemfejl i bagbelysning	Logix-diagnoseprogram – manuel test	1. Tjek bagbelysningen. 2. Belysningskabel.
Serie:	TranzX – E10 – kabelsystem		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Registreringsmetode:	Trin:
E1000	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra displayet	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	1. Tjek displaykablet. 2. Display.
E1001	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra AGT	Logix-diagnoseprogram – automatisk test	1. Tjek AGT-kablet. 2. AGT.
E1002	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra displayet	E-cykel-system	1. Tjek displaykablet. 2. Display.
E1003	Registreret spændingsfejl i batteri (36 V) fra AGT	E-cykel-system	1. Tjek AGT-kablet. 2. AGT.